

FBDIGITALE 2 KANAL FUNKFERNSTEUERUNG		COME.UP Lyra	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für alle Anwendungsgebiete im Off Road Bereich entwickelt</li> <li>• Flexibel einsetzbar für jede Steuerungsart</li> <li>• 12 Volt und 24 Volt taugliche Ansteuerung</li> <li>• Bis zu 300 m Reichweite im Freifeld</li> <li>• ein intelligentes System, das höchste Sicherheit bietet</li> <li>• extrem Reaktionsschnell (&lt;0,1 s)</li> </ul>			
TECHNISCHE DATEN EMPFÄNGER		ZUBEHÖR (ENTHALTEN)	
Anschluss-Spannung	8-30 Volt DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5m Anschlusskabel</li> <li>• Batterie 9 Volt Block</li> <li>• Antenne</li> <li>• Einbauanleitung</li> </ul>	
Stromverbrauch	15mA		
Stromleistung/Ausgang	4A		
Kabellänge (Anschluss)	1,5m		
Abmessungen L/B/T mit Antenne	62x104x30mm 131x104x30		
TECHNISCHE DATEN SENDER		ANWENDUNG	
Sendeabstand	max. 300m (Freifläche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für alle Come.Up Seilwinden in 12 Volt und 24 Volt</li> <li>• Auch passend bei allen anderen handelsüblichen Seilwinden</li> </ul>	
Antenne	Integriert		
Batterie	9Volt Block		
IP Klassifizierung	Spritzwasser geschützt		
Abmessungen L/B/T	93x60x30mm		
		VERPACKUNG	
		Modell	Lyra 2-fach
		Gewicht (Empfänger)	0,300Kg
		Gewicht (Sender)	0,148Kg
		<h1>298,- Euro</h1> <p>inkl. MWSt</p>	